

Ausschreibungstext

EPM 6-30-EN54

Notstrom-Manager für Sprachalarmanlagen nach EN 54-4

Der Notstrom-Manager EPM 6-30-EN54 ermöglicht die permanente notstromgestützte Versorgung (24V) von Gleichstromverbrauchern gemäß EN 54-4, im Falle eines Netzausfalls.

Das 19" Gerät (2HE) ist mit 6 abgesicherten Verbraucherausgängen ausgestattet (Absicherung von bis zu 40A pro Ausgang). Jeder der Ausgänge ist mit jeweils 30A belastbar. Der Ladestrom ohne ständigen Verbraucher beträgt 8A. Das EPM 6-30-EN54 ist als Netz- und Ladegerät ein-setzbar und mit Schaltkreisen für Tiefentladeschutz sowie temperaturgeregelter Ladeschlussspannung ausgestattet.

Die intelligente Akku-Zustandsüberwachung sorgt für unterbrechungsfreie Versorgung der Verbraucher und die Wiederaufladung der Akkus unmittelbar nach Wiederherstellung der Netzversorgung. Die Kühlung des Gerätes erfolgt über einen temperaturgesteuerten Lüfter. Durch die „Hot-Swap“-Technologie ist ein schneller Austausch der Akkumulatoren ohne Betriebsunterbrechung realisierbar. Bitte beachten Sie: Akkumulatoren, Akku-Kabelsatz und Batteriesicherung sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:

Eingangsspannung (Hz):	230 VAC, 50-60
Wirkleistungsaufnahme (W):	250
Nennausgangsspannung Un:	24 V DC
Nennausgangsstrom In:	8 A DC
Verbraucherausgänge:	6
Laststrom Verbraucherausgänge:	je max. 30 A
Sicherung Verbraucherausgänge:	je max. 40 A
Akkukapazität (Ah):	32-150
Kühlung:	Lüfter, temperaturgesteuert
Maße (mm):	88x483x277
Gewicht (kg):	6,2
Farbe:	Schwarz