Ausschreibungstext

EPM 6-30 EN54-4

Notstrom-Manager für Sprachalarmanlagen, 6 x 30 Ampere, 24 Volt DC, zertifiziert gemäß EN 54-4

Notstrom-Manager zur unterbrechungsfreien 24V-Versorgung von Gleichstromverbrauchern gemäß EN 54-4.

19“ Gerät, 2 HE.

6 abgesicherte Verbraucherausgänge, im Batteriebetrieb je max. 30A, bei Netzbetrieb gesamt max. 12,5A.

3 Hilfsausgänge für Verbraucher, z. B. Brandmelder.

Ladegerät mit bis zu 12,5A Ladestrom, Tiefentladeschutz, temperaturgeregelter Ladeschlussspannung und intelligenter Akku-Zustandsüberwachung.

Störmeldung über LEDs, Summer und potentialfreie Relaiskontakte. Fernsteuereingang für Batterieentladetest.

Akkutausch ohne Betriebsunterbrechung („Hot-Swap“).

Temperaturgesteuerter Lüfter.

Batterie-Temperaturfühler im Lieferumfang. Akkus, Akku-Kabelsatz und Batteriesicherung nicht im Lieferumfang.

RoHS-Konform.

Technische Daten:

Eingangsspannung:	110-240 V AC, 47-63 Hz
Stromaufnahme bei Netzbetrieb:	3,5 A
Nennausgangsspannung Un:	24 V DC
Nennausgangsstrom In (Netzbetrieb):	12,5 A
Verbraucherausgänge:	6
Laststrom Verbraucherausgänge:	max. 30 A je Ausgang (Batteriebetrieb)
Sicherung Verbraucherausgänge:	max. 40 A je Ausgang
Akkukapazität (Ah):	32-150
Max. Ladestrom:	12,5 A
Umgebungstemperatur:	-5/+40 °C
Maße B x H x T (mm):	483x88x277
Gewicht (kg):	6,3
Farbe:	RAL 9005

ic audio GmbH • Boehringerstraße 14a • 68307 Mannheim • Germany
Tel.: +49 (0) 621 / 77096 -0 • Fax: +49 (0) 621 / 77096 -26 • Email: info@ic-audio.com
Stand: 2026-10-22