



EPM 6-30 EN54-4

- Tiefentladeschutz
- temperaturgeregelte Ladeschlussspannung
- intelligente Akku-Zustandsüberwachung

CE

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG

13

ic audio GmbH, Boehringerstraße 14a,
68307 Mannheim, Germany

Der Notstrom-Manager EPM 6-30 EN54-4 ermöglicht die permanente notstromgestützte Versorgung (24V) von Gleichstromverbrauchern gemäß EN 54-4 im Falle eines Netzausfalls. Das 19"-Gerät (2HE) ist mit 6 abgesicherten Verbraucherausgängen ausgestattet (Absicherung von bis zu 40 A pro Ausgang). Jeder der Ausgänge ist mit jeweils 30 A belastbar. Der Ladestrom ohne ständigen Verbraucher beträgt 12,5 A.

Das EPM 6-30 EN54-4 ist als Ladegerät einsetzbar und mit Schaltkreisen für Tiefentladeschutz sowie temperaturgeregelte Ladeschlussspannung ausgestattet. Die intelligente Akku-Zustandsüberwachung sorgt für unterbrechungsfreie Versorgung der Verbraucher und die Wiederaufladung der Akkus unmittelbar nach Wiederherstellung der Netzversorgung.

Die Kühlung des Gerätes erfolgt über einen temperaturgesteuerten Lüfter. Durch die „Hot-Swap"-Technologie ist ein schneller Austausch der Akkumulatoren ohne Betriebsunterbrechung realisierbar.

Bitte beachten: Akkumulatoren, Akku-Kabelsatz und Batteriesicherung sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Produkt	EPM 6-30 EN54-4
Artikel Nr	20081370

Elektrisch / Leistung

Eingangsspannung	110-240 VAC 47-63 Hz
Nennausgangsspannung Un	24 V DC
Verbraucherausgänge	6
Laststrom Verbraucherausgänge	max 30 A
Sicherung Verbraucherausgänge	max 40 A
Wirkleistungsaufnahme	250 W
Akkukapazität	32-150 Ah

Anschluss und Gehäuse

Maße	483 x 88 x 277 mm
Gewicht (netto)	6,3 kg

ic audio GmbH · Boehringerstraße 14a · 68307 Mannheim · Germany
Tel: +49 (0) 621 / 77096 -0 · Fax: +49 (0) 621 / 77096 -26 · Email: info@ic-audio.com

RoHS konform (2011/65/EU)

Artikel Nr: 20081370
Verpackungseinheit: 1

ic audio GmbH · Boehringerstraße 14a · 68307 Mannheim · Germany
Tel: +49 (0) 621 / 77096 -0 · Fax: +49 (0) 621 / 77096 -26 · Email: info@ic-audio.com