

DL-SE 06-165/T-EN54 SAFE STR

Deckeneinbau-Lautsprecher für Sprachalarmierung,
6W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24



Technische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	220x104 mm
Deckenausschnitt	188 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	175° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	150° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	90° h/v
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/1m	92,0 dB
Empfindlichkeit EN54-24, 1W/4m	80,0 dB
Übertragungsbereich	63 ~ 16000 Hz
Frequenzgang	56 ~ 18000 Hz
Schalldruckpegel IEC268-5, 1W/1m	92,0 dB
Schalldruckpegel EN54-24, Pmax/4m	87,0 dB
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W



DL-SE 06-165/T-EN54 SAFE STR

Montagehinweise

1. Erstellen Sie den notwendigen Deckenausschnitt und prüfen Sie die Einbautiefe.
2. Lösen Sie die Schrauben der Klemmenabdeckung, schieben Sie diese nach rechts und nehmen Sie die Abdeckung ab.
3. Führen Sie das Lautsprecherkabel durch die Kabeldurchführung der Klemmenabdeckung.
4. Schließen Sie das Anschlusskabel an der Keramikkleme (COM und 100V) an.
5. Schließen Sie das Anschlusskabel für die Blitzleuchte an der Keramikkleme (24V) an.
6. Setzen Sie die Klemmenabdeckung wieder auf die Rückseite des Lautsprechers und schieben Sie die Abdeckung nach links. Ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.
7. Klappen Sie die Schenkelfedern des Lautsprechers nach oben und führen Sie den Lautsprecher in den Deckenausschnitt ein, bis er bündig mit der Decke abschließt.



CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme EN54-24:2008
in Brandmeldeanlagen für Gebäude. :
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A :
68307 Mannheim, Germany

TO MAKE PEOPLE LISTEN