DL-SE 06-165/T-EN54 SAFE STR

Deckeneinbau-Lautsprecher für Sprachalarmierung,
6W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24



Technische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	220x104 mm
Deckenausschnitt	188 mm
Öffnungswinkel -6dB, 500Hz	180° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 1KHz	175° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 2KHz	150° h/v
Öffnungswinkel -6dB, 4KHz	90° h/v
Übertragungsbereich	63 ~ 16000 Hz
Frequenzgang	56 ~ 18000 Hz
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-06

DL-SE 06-165/T-EN54 SAFE STR

4 260590 186140

Montagehinweise

1. Erstellen Sie den notwendigen Deckenausschnitt und prüfen Sie die Einbautiefe.
2. Lösen Sie die Schrauben der Klemmenabdeckung, schieben Sie diese nach rechts und nehmen Sie die Abdeckung ab.
3. Führen Sie das Lautsprecherkabel durch die Kabeldurchführung der Klemmenabdeckung.
4. Schließen Sie das Anschlusskabel an der Keramikklemme (COM und 100V) an.
5. Schließen Sie das Anschlusskabel für die Blitzleuchte an der Keramikklemme (24V) an.
6. Setzen Sie die Klemmenabdeckung wieder auf die Rückseite des Lautsprechers und schieben Sie die Abdeckung nach links. Ziehen Sie die Schrauben wieder fest an.
7. Klappen Sie die Schenkelfedern des Lautsprechers nach oben und führen Sie den Lautsprecher in den Deckenausschnitt ein, bis er bündig mit der Decke abschließt.

CE

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG	Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme	EN54-24:2008
Messungen gemäß DIN IEC 268-5	in Brandmeldeanlagen für Gebäude.	:
RoHS compliant (2011/65/EU)	ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A	:
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU	68307 Mannheim, Germany	

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-06