DL-E 06-130/T-EN54

Deckeneinbau-Lautsprecher für Sprachalarmierung,
6W Leistung, Zertifizierung gemäß EN 54-24



Mechanische Daten

Farbe	RAL 9016
Maße	181x66 mm (plastic) 181x81 mm (metal)
Deckenausschnitt	156 mm
Gewicht (netto)	0,51 kg (plastic) 0,70 kg (metal)
Nennbelastbarkeit	6/3/1,5 W
Anschluss	4-polige Schraubklemme
Klemmen Durchmesser	2,5 mm
Maximale Kabeldurchführung	4,9 mm^2
Befestigung	Federschnappverschluss

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-27

DL-E 06-130/T-EN54

4 260590 180155

Montagehinweise

1. Erstellen Sie den notwendigen Deckenausschnitt und prüfen Sie die Einbautiefe.
2. Lösen Sie die Mutter in der Mitte des rückseitigen Berührungsschutzes.
3. Entfernen Sie den Berührungsschutz des Lautsprechers.
4. Lautsprecherkabel an den Klemmen 100V und COM anschließen.
   Gegebenenfalls eine andere Anschlussleistung auswählen.
5. Setzen Sie den Berührungsschutz wieder auf den Lautsprecher und befestigen Sie diesen mit der Mutter.
6. Klappen Sie die Klemmfeder des Lautsprechers nach oben und führen Sie den Lautsprecher in den Deckenausschnitt ein.
7. Drücken Sie den Lautsprecher in die Decke bis er mit dem Deckenausschnitt abschließt.

Montageanleitung **mit Feuertopf FE 130-EN54**:

1. Lösen Sie die Muttern und nehmen Sie den Feuertopf ab.
2. Führen Sie die ankommende Leitung durch die Kabeldurchführung des Feuertopfes.
3. Schließen Sie die ankommende Leitung an die Anschlussklemme des Lautsprechers an.
4. Setzen Sie den Feuertopf wieder auf den Lautsprecher und befestigen Sie diesen wieder mit der Mutter.
5. Klappen Sie die Klemmfeder des Lautsprechers nach oben und führen sie den Lautsprecher in den Deckenausschnitt ein.
6. Drücken Sie den Lautsprecher in die Decke bis er mit dem Deckenausschnitt abschließt.

Leistungsanpassungen

Black	Red	White	Green
COM	6	3	1,5

CE
13

CE-Symbol gemäß Richtlinie 93/68EWG
Messungen gemäß DIN IEC 268-5
RoHS compliant (2011/65/EU)
CPR-Konformität gemäß 305/2011/EU

Lautsprecher für Sprachalarmierungssysteme
in Brandmeldeanlagen für Gebäude.
ic audio GmbH, Boehringerstraße 14A
68307 Mannheim, Germany

EN54-24:2008
Ref. Nr.:012-13
ID-Code:SAA-LS12
1438-CPR-0997

TO MAKE PEOPLE LISTEN

Copyright ©2026 ic audio GmbH. All rights reserved. Datum: 2026-10-27