



NET-5 MS 130 white

- Live aufgezeichnete oder geplante Audio-Streams
- Multicast-basierte Durchsagen und Audio-Streams,
- Sprachgenerator für das Erstellen von Durchsagen



Sparen Sie sich die Kosten für aufwendige 100V-Verkabelungen und Platz raubende Verstärker-Installationen. Profitieren Sie von der maximalen Flexibilität der zentral verwalteten und ortsunabhängig gesteuerten Netzwerk-Lautsprecher.

Die 2-Wege-Bassreflex-Monitorbox NET-5 MS 130 ist mit einem 15W starken Verstärker ausgestattet. Der PoE-betriebene Lautsprecher ist dabei kompatibel mit universellen POE-Switches und damit nicht herstellerebunden. Streamen Sie Ihre Live-, aufgezeichneten oder geplanten Audio-feeds auf einzelne Lautsprecher oder Lautsprechergruppen in brillianter Qualität. Eine schnelle Montage des Lautsprechers wird durch eine universelle Wandhalterung ermöglicht.

Die benutzerfreundliche Software NET-5 CONTROL ermöglicht neben der Musikwiedergabe auch eine Reihe weiterer Funktionen wie Priorisierung der Durchsagen, einstellbare Lautstärke für jeden Lautsprecher, benutzerdefinierte Wiedergabelisten, geplante Übertragungen, Text-zu-Sprache-Generator, Konfiguration von bis zu 1200 Lautsprechergruppen und vieles mehr.

Wenn Sie kein Headset für Durchsagen verwenden möchten, können Sie die Sprechstelle NET-5 CALL verwenden.

Technische Daten

Bezeichnung	NET-5 MS 130 white
Nennbelastbarkeit	15 W
Maße	260 x 160 x 152 mm
Gewicht (netto)	4,30 kg
Farbe	weiß
Verpackungseinheit	8
Impedanz	4-16 Ohm
Stromaufnahme	PoE 802.3af or PoE 802.3at & DC 12V
Bitrate	8000 - 512 kbit/s
Sample Rate	8000 - 48 kbit/s
Audio Codec	MP3
Unterstützte Protokolle	ARP, TC/IP, UDP, ICMP & IGMP
Klangqualität	16 Bit
Netzwerk	10/100 Mb/s

Produkteigenschaften



RoHS konform (2011/65/EU)



Bestellnummer:

20206212

Verpackungseinheit:

8

